

# Terayon TA302 LED 表示

LED	状態	説明
Power	消灯 ●	電源OFF
	緑点灯 ●	電源ON
Cable	消灯 ●	下り信号なし、または電源オフ状態
	緑ゆっくり点滅 ●	下り信号を受信し、レンジング作業中
	緑はやく点滅 ●	MTAモデム登録作業中 (はやく点滅が続く場合は、ケーブルテレビ局よりネットワークへのアクセスが無効にされている可能性がありますのでご確認ください。)
	緑点灯 ●	MTAモデム登録作業完了(通信可能)
PC	消灯 ●	パソコンとの間で通信が確立されていない、または電源オフ状態
	緑点灯 ●	パソコンとの間で通信が確立されている状態
	緑点滅 ●	データスイッチがOFFでパソコンが接続されている状態
Data	消灯 ●	データを通過するデータ信号無し、または電源OFF
	緑点滅 ●	モデムをデータ信号通過中
Test	消灯 ●	MTAモデム自己テスト完了、または電源オフ状態
	橙点滅 ●	MTAモデム自己テスト中、またはMTAモデムソフトウェアアップデート中、または起動中にMTAモデムが初期自己テストに失敗
	橙点灯 ●	MTAモデムが初期自己テストに失敗
VoIP	消灯 ●	IP電話サービスが利用不可
	緑点灯 ●	IP電話サービスが利用可能
	緑点滅 ●	IP電話コールの着信処理中 または発信処理中
	赤点灯 ●	IP電話サービスが利用不可
	橙点灯 ●	PSTN (NTT等の電話回線網) コールの着信処理中または発信処理中

